



AV-Rückkanalmodulator



Technische Daten

- ▶ Programmierung
- ▶ AV-Eingang
- ▶ Videoeingang 750hm Bandbreite
- ▶ S/N Signalrauschabstand
- ▶ Audiomode
- ▶ Audioeingänge
- ▶ Audiopegel
- ▶ Audiobandbreite
- ▶ Ausgangsfrequenzbereich
- ▶ Ausgangskanalbereich
- ▶ TV-Normen
- ▶ Spannungsversorgung
- ▶ Abmessung / Gewicht

RKM3N

3-Tastenfeld mit beleuchtetem Graphik-Display
3x Chinch-Buchse
FBAS $1V_{ss} \pm 3dB$ / 20Hz - 5MHz
57dB
Stereo, Dual, Mono
 $10k\Omega$ / $1V_{ss} \pm 12dB$ L und R
 $\pm 12dB$ über Software einstellbar
40Hz - 15kHz
8-80MHz in 62,5/250kHz Schritten einstellbar
RK1, RK2, RK3 + K2, K3, K4
B, G
Steckerschaltnetzteil 12V / 1,5A / 4VA
42 x 290 x 140mm / ca. 1,2kg

146033 **RKM3N**

AV-Rückkanal-Modulator, frei programmierbar 8,25-65MHz, nachbarkanaltauglich,
Inkl. Steckernetzteil